

PR-FOX C II

PREMIERE geeigneter Digitalreceiver für Kabelempfang



Digitales Kabelfernsehen für die ganze Familie

Für alle Zuschauer mit dem Wunsch nach familienfreundlicher Bedienung und komfortablen TV-Empfang gibt es den PR-FOX C II Kabelreceiver von HUMAX. Sehen Sie spannende Spielfilmhighlights, Live Sport Events und alle Lieblingsprogramme in bester digitaler Qualität. Egal, ob frei empfangbare TV- und Radiosender oder verschlüsselte Abo-TV Angebote von PREMIERE oder Kabel Digital, der moderne Receiver eröffnet dank integriertem Zugangssystem alle Möglichkeiten des digitalen Fernsehens.* So unterstützt der elektronische Programmführer (EPG) bei der Zusammenstellung des individuellen Familien-Fernsehabends und der optischer Digitalausgang sorgt für die optimale Klangkulisse.

Genießen Sie attraktives Kabelfernsehen in der Familie oder zusammen mit all Ihren Freunden digital und einfach mit HUMAX.

- Empfang von freien und verschlüsselten TV- und Radioprogrammen
- Integriertes Zugangssystem für attraktive Abo-TV Angebote für PREMIERE und Kabel Digital
- Elektronischer Programmführer (EPG) und 1000 Programmspeicherplätze
- Unterstützung des PREMIERE Jugendschutzes
- Optischer Digitalausgang für optimalen Raumklang
- Intuitive Bedienführung
- Automatische Erstinstallation

* Der PR-FOX CII funktioniert nur in den Netzen der KDG (Kabel Deutschland).

Bitte informieren Sie sich daher bei Ihrem Kabelnetzanbieter, ob der Einsatz des PR-FOX CII mit Ihrem Kabelanschluss möglich ist.

PR-FOX C II

Spezifikation

Tuner & Kanal

Anzahl Tuner	1
RF-Verbindung	IEC 169-2, weiblich
Frequenzbereich	950 to 2150MHz
Eingangsspegel	-13 bis +15 dBmV
Modulation	DVB-C (QAM)
Frequenzbereich	47-862 MHz
Eingangssymbolrate	1.5-7 MS/s
Konstellation	16, 32, 64, 128, 256 QAM

Video und Audio

Übertragungsstrom	ISO/IEC 13818-1 (MPEG-2 System)
Videodekodierung	ISO/IEC 13818-2 (MPEG-2 video) MP@ML
Bildformat	4:3 (default), 16:9, Letterbox
Videoausgang/TV	FBAS (default), RGB, S-VIDEO
Videoauflösung	720 x 576
Audiodekodierung	MPEG Layer I & II (MUSICAM)
Audiomodus	Single/Dual Mono/Stereo/Joint Stereo

Conditional Access System

Integriertes Verschlüsselungssystem	Nagravision
Smartcard Einschub	1

Audio/Video Ausgänge

Digitalausgang	-
TV-Scart	Videoausgang (CVBS, RGB, S-Video), Audioausgang (Auflösung: 20bit DAC, Max. 2Vrms)
VCR Scart	Videoeingang (CVBS, RGB, S-VIDEO) Videoausgang (CVBS, S-VIDEO) Audio output (resolution: 20 bits DAC, Max. 2Vrms)
Audio RCA	2 Ausgänge (links, rechts)
RF-Modulator	Ja
Digitaler Audioausgang	1 S/PDIF

Datenschnittstelle

RS-232C	(Nur für interne Servicezwecke)
---------	---------------------------------

Vorderseite

Smartcard Einschub	1
Tasten	4 (Standby/on, TV/Radio, Ch-, Ch+)
Display	3 LED (Standby,TV,Radio)

Rückseite

Netzkabel	Fixiert
Eingangssteckverbinder	1 Eingang
RF-Verbindung	Ja
Scart	2 Scart
RCA	2 Ausgänge (links, rechts)
Datenschnittstelle	1 RS-232C
S/PDIF	1 Optischer Ausgang

Stromversorgung

Betriebsspannung	AC 90-250, 50/60Hz
Typ	Switching Mode Power Supply (SMPS)
Leistungsverbrauch	9 Watt
Standby	6 Watt

Physikalische Spezifikation

Größe (BxHxT) mm	260x50x182
Gewicht	1.3Kg
Zubehör	1 Fernbedienung inkl. Batterien, Bedienungsanleitung, Scartkabel, RF-Kabel

Sonstiges

Programmspeicherplätze	1000
Kanalsortierung	Alle, Favoriten, Verschlüsselt
Menüsprachen	Deutsch, Englisch, Türkisch, Russisch
Favoritenkanäle	5

